



## SK 6000 X

Cod. 02060609

EAN 8422248356978



### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EAN/UPC	8422248356978
Unterfamilie	Box

### Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

EEl-Klasse (Energie-Effizienzklasse)	A
FDE (fluidodynamische Effizienz)	25,6
FDE-Klasse (Klasse der fluidodynamischen Effizienz)	B
LE (Lichtausbeute) (lux/W)	31,6
LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute)	A
GFE (Fettfiltrationseffizienz)	74,6
Luftstrom im normalen Modus MIN (m3/h)	Installation Drawing
Luftstrom im normalen Modus MAX (m3/h)	380
Schallleistung im normalen Modus MIN (dB)	52
Schallleistung im normalen Modus MAX (dB)	1950
Modus der Schallleistungserhöhung (dB)	249

### Integrationsrichtlinie EU 66/2014

f (Zeitverlängerungsfaktor)	1,1
EEl (Energieeffizienzindex)	51,7
QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m3/h)	GAOWEI
PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa)	8414600000
WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W)	56
WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W)	3
EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux)	95

### Externe Abmessungen

Tiefe (mm)	470
Maximale Gesamthöhe (mm)	925
Diamètre de sortie (mm)	150

### Merkmale

Menge des Motors	1
Motormodell	K10 390 A
Maximaler Druck (Pa)	293
Filtertechnologie	Aluminiumgitter
Steuerungstechnologie	Mechanical push button
Verstärkung	-
Leistungsstufen	3
Timer	170
Anzeige der Filtersättigung	-
Anzeige für Kohlefilterwechsel	-
Dimmfunktion	lse
Konnektivität	Nein
Fernbedienung	-

### Beleuchtung

Lichtmodell	365
Strahlentechnologie	LED

### Installation

Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm)	650
Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm)	650
Rückführungsoption	-
Kohlefilter	-
Innere Abschirmung	-

### Stromanschluss

Nennspannung (V)	220-240
------------------	---------

Nennfrequenz (Hz)	50
Nenneingangsleistung (W)	103
Schutz gegen Stromschlag	Class II
Länge des Stromkabels (m)	9,36
Steckertyp	No plug

---

**Zubehör**

Verlängerung des oberen Zierkanals	true302
Rückschlagklappe	'02832004
MAX PRO Metallfilter	'02800917

---