


IB 6324E2 BK

Cod. **08063119**

EAN **8422248355704**



INFORMACIÓN GENERAL

EAN/UPC	8422248355704
Subfamilia	Induction

Ficha de producto

Número de zonas de cocción	4
Zona 1: Tecnología	Induction
Zona 1: Tipo de zona	Simple
Zona 1: Posición	Rear Right
Zona 1: Diámetro de la zona (mm)	18
Zona 1: Potencia (kW)	18
Zona 1: Refuerzo (kW)	23
Zona 1: Consumo (Wh / kg)	1718
Zona 2: Tecnología	Induction
Zona 2: Tipo de zona	Simple
Zona 2: Posición	Front Right
Zona 2: Diámetro de la zona (mm)	16
Zona 2: Potencia (kW)	12
Zona 2: Refuerzo (kW)	15
Zona 2: Consumo (Wh / kg)	1912
Zona 3: Tecnología	Induction
Zona 3: Tipo de zona	Simple
Zona 3: Posición	Rear Left
Zona 3: Diámetro de la zona (mm)	16
Zona 3: Potencia (kW)	12
Zona 3: Refuerzo (kW)	15
Zona 3: Consumo (Wh / kg)	170
Zona 4: Tecnología	Induction
Zona 4: Tipo de zona	Simple
Zona 4: Posición	Front Left
Zona 4: Diámetro de la zona (mm)	21
Zona 4: Potencia (kW)	18
Zona 4: Refuerzo (kW)	23
Zona 4: Consumo (Wh / kg)	1741

Dimensiones

Anchura (mm)	590
Altura (mm)	58
Profundidad (mm)	520
Anchura incorporada (mm)	54
Profundidad incorporada (mm)	49
Sistema de instalación fácil	No

Finalización

Material	Vidrio
Bisel	Frente
Marco	No
Soportes de cocción	N/A

Control

Tipo de control	Control táctil
Posición de control	Front Centre
Control independiente por zona	-
Control oculto	-
Niveles de potencia	9 + Booster
Tipo de perilla	N/A
Programación del tiempo de cocción	√
Gestión de la energía	√
Conectividad	No
Encendido automático	No

Seguridad

Bloqueo de seguridad	√
Bloqueo de niños	Yes (Key)
Indicador de calor residual	√
Detección automática de utensilios de cocina	√
Detección inteligente de utensilios de cocina	-
Parada automática de seguridad	√
Protección contra derrames de líquidos	√
Válvula de seguridad	-

Conexión eléctrica

Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia nominal (Hz)	50/60
Potencia nominal de entrada (W)	7000
Opción de conexión de múltiples fases	2 or 3 phases
Protección contra descargas eléctricas	Clase I
Longitud del cable de alimentación (m)	11
Tipo de enchufe	No plug