



LGI 9041 X

Cod. 08005350

EAN 8422248081948



INFORMATIONS GÉNÉRALES

| | |
|--------------|---------------|
| EAN/UPC | 8422248081948 |
| Sous-famille | Gas |

Fiche produit

| | |
|------------------------------------|------------|
| Nombre de zones de cuisson | 5 |
| Zone 1 : Technologie | GAS |
| Zone 1 : Type de zone | Triple |
| Zone 1 : Puissance (kW) | 3,5 |
| Zone 1C : Diamètre de la zone (mm) | 51 |
| Zone 1C : Consommation (Wh/kg) | 0 |
| Zone 2 : Technologie | GAS |
| Zone 2 : Type de zone | Rapid |
| Zone 2 : Position | Rear Right |
| Zone 2 : Puissance (kW) | 3 |
| Zone 3 : Technologie | GAS |
| Zone 3 : Position | Front Left |
| Zone 3 : Puissance (kW) | 1,75 |
| Zone 3 : Consommation (Wh/kg) | 625 |
| Zone 4 : Technologie | GAS |
| Zone 4 : Position | EMC |
| Zone 4 : Puissance (kW) | 1 |
| Zone 5 : Technologie | GAS |
| Zone 5 : Position | Rear Right |
| Zone 5 : Puissance (kW) | 1,75 |

Dimensions

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Largeur (mm) | 850 |
| Hauteur (mm) | 55 |
| Profondeur (mm) | 500 |
| Largeur incorporée (mm) | 828 |
| Système d'installation facile | Clamping System |

Finition

| | |
|---------------------|-----------------|
| Matériau | Stainless Steel |
| Biseau | Non |
| Cadre | Noersal |
| Supports de cuisson | Cast Iron |

Contrôle

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Type de contrôle | Mechanical |
| Position de contrôle | CATA |
| Contrôle indépendant par zone | √ |
| Niveaux de puissance | Gradual |
| Programmation du temps de cuisson | - |
| Alarme à compte à rebours | - |
| Gestion de l'énergie | - |
| Limites de puissance disponibles (kW) | Non |
| Connectivité | Non |
| Allumage automatique | 220-240V |

Sécurité

| | |
|--|-----|
| Verrouillage de sécurité | - |
| Verrouillage enfants | Non |
| Indicateur de chaleur résiduelle | - |
| Détection automatique des ustensiles de cuisine | - |
| Détection intelligente des ustensiles de cuisine | - |
| Arrêt automatique de sécurité | - |
| Soupape de sécurité | √ |

Raccordement électrique

| | |
|----------------------|---------|
| Tension nominale (V) | 220-240 |
|----------------------|---------|

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Fréquence nominale (HZ) | 50/60 |
| Puissance nominale d'entrée (W) | 11 |
| Option de raccordement multiphase | 2 phases |
| Type de prise | No plug |

Accessoires

| | |
|------------------|----|
| Gril de barbecue | \$ |
|------------------|----|
